

SCHEMA TECNICA CAMER EVO

FAST STATION

Stazione di ricarica veloce con prese multistandard.

Numero Connettori	Fino a 3 (2 DC e 1 AC)
Tipo Connettore AC	Tipo 2
Tipo Connettore DC	CCS Combo 2, Chademo
Tensione Nominale	400 V
Tipo di Tensione	Trifase
Corrente Nominale	Fino a 300 A
Potenza di uscita	Fino a 180 kW
Frequenza	45-55 Hz
Grado di Protezione	IP 54
Protocollo di Comunicazione	OCPP
Display	Touch Screen 12"
Software Spot-link	SI



TIPOLOGIE DISPONIBILI

FAST 6022

Ricarica 60 kW in DC + 22 kW in AC

FAST 9022

Ricarica 90 kW in DC + 22 kW in AC

FAST 12022

Ricarica 120 kW in DC + 22 kW in AC

FAST 15022

Ricarica 150 kW in DC + 22 kW in AC

FAST 18022

Ricarica 180 kW in DC + 22 kW in AC

SERVIZIO CLIENTI

CAMER Gas & Power
Società Unipersonale
P. Iva 07610960721

Via Gallipoli n. 53
73013 Galatina (LE)

0836 56 61 23
334 679 1636

camergasepower.com
info@camergasepower.com
f in @

CAMER
ENERGY GROUP

NUMERO VERDE
800 14 55 16
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00